

# UIZ5092 データコレクタ

## UIZ5091 通信アダプタ

データロガーとパソコンとの通信を仲介します。

データコレクタは、現場にパソコンを持って行かなくてもデータロガーの設定、データ回収ができます。

### パソコンへの転送

付属のソフトウェアでデータをパソコンに転送し、解析・処理ができます。

### 16ch 分のデータ回収機能

データコレクタのみをデータロガーの設置場所に持っていき、最大 60,000 × 16ch 分のデータ回収を行えます。したがって、データ回収のためにパソコンを現場へ持って行く手間が省けます。

### SD カード使用

データコレクタに SD カードを装着すれば、データロガーの台数をほぼ無制限でデータ回収ができます。

### 現場での設定・データ確認が可能

データコレクタで現場でのデータロガーの設定の変更や、回収したデータの確認ができます。



UIZ5092



UIZ5091

### 〈基本仕様〉

型 式	UIZ5092 データコレクタ	UIZ5091 通信アダプタ
データ収集数	最大 60,000 データ × 16ch 分(瞬時値) 最大 15,000 データ × 16ch 分(統計値) (SD カード装着時:ほぼ無制限)	-
外部記憶	SD メモリカード(SDHC 対応、最大 32GB)	-
通信方法	データロガー ↔ UIZ5092(赤外線光通信) UIZ5092 ↔ パソコン USB2.0	データロガー ↔ UIZ5091(赤外線光通信) UIZ5091 ↔ パソコン USB2.0
通信速度	データロガー ↔ UIZ5092:115,200bps UIZ5092 ↔ パソコン:250,000bps	データロガー ↔ UIZ5092:115,200bps UIZ5091 ↔ パソコン:115,200bps
大きさ	約 91W × 141H × 31D (mm)(突起物含まず)	約 83W × 61H × 19D (mm)
重 さ	約 213g(電池含まず)	約 43g
電 源	単 3 形アルカリ乾電池(LR6) × 2 本または DC5V(USB バス/パワー)	-
付 属 品	単 3 形アルカリ乾電池(LR6) × 2、 取扱説明書 × 1、操作ガイド × 1、 PC 用通信ソフト(CD-ROM) × 1、 USB ケーブル × 1	PC 用通信ソフト(CD-ROM) × 1 USB ケーブル × 1
対 応 O S	Windows 10	

UIZ5092(USB 対応・ケーブル付き)

UIZ5091(USB 対応・ケーブル付き)

### 〈オプション〉

Z4001 SD メモリカード(2GB)

株式会社 **ウイジン**

〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-12-14

TEL 03-3700-0531 FAX 03-3700-5434

info@uizin.co.jp http://www.uizin.co.jp/